

# Comandos

Porta: 5021

---

Configuração inicial:

**Comando 1:** AT+CGDCONT=1,"IP","apn (**Comando de APN**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** AT\$CGPCO=1,"usuario,senha",0 (**Usuário e senha APN**)

**Comando 3:** AT\$TTSRVDST=1,1,"<dns.smartgps.com.br>",5021,2 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

---

Revision #5

Created 14 September 2023 17:05:11 by Smartgps

Updated 29 April 2024 20:55:34 by Smartgps