

# TK06

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

# Comandos

Porta: 5013

---

Configuração inicial:

**Comando 1:** APN123456 apn usuario senha (**Comando APN**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** ADMINIP123456 dns.smartgps.com.br 5013 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**Comando 3:** TIMEZONE123456 0

**Comando 4:** ITV123456 30 7200 (**comando para configuração do tempo de transmissão. Ex.: Andando 30 em 30 seg. e parado 7200 seg.**)

---

Demais comandos:

**Comando:** setimei123456 0000000000000000 (**Define IMEI que deseja para o dispositivo**)

**Comando:** BEGIN123456 (**Reinicia as configurações iniciais de fábrica**)