

TRACKER SAFE MT

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5013

Configuração inicial:

Comandos validos pra os modelos: **MT1 MT1X MT1Z A1X**

Comando 1: FORMAT (**Comando para redefinir**)

Comando 2: CQ (**Comando para reiniciar**)

Comando 3: CXZT (**Comando para ler as informações de configuração atuais**)

Comando 4: 8040000 dns.smartgps.com.br 5013 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

Comando 5: 8090000 60 (**Tempo de transmissão em movimento**)

Comando 6: 8050000 600 (**Tempo de transmissão parado**)

Comando 7: 7100000 (**Habilitar GPRS**)

Comando 8: 8960000E03 (**Configuração do fuso horário**)

Comando 9: SLEEP0000 1 (**Ativar modo sleep**)

Comando 10: SLEEP0000 0 (**Desativar modo sleep**)