

Y202

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 7013

Configuração inicial:

Comando 1: Apn,123456,apn,usuario,senha (**Comando APN**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada!

Comando 2: IP,123456,dns.smartgps.com.br,7013 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

Comando 3: Interval,123456,30,7200 (**comando para configuração do tempo de transmissão**)

Demais comandos:

Comando: Clear,123456 (**Desligar alertas do equipamento**)

Comando: Monitor, 123456,PHONE_NUMBER (**Monitorar equipamento por telefone**)

Comando: Protocol,123456,TianQin (**Comando para mudar o protocolo - Atenção, comando necessário para funcionar na plataforma**)

Comando: Relay,123456,0 (**Desbloquear o equipamento**)

Comando: Relay,123456,1 (**Bloquear o equipamento**)

Comando: Timezone,123456,0 (**Configura o fuso horário do equipamento**)

Comandos para configurar a linguagem do equipamento:

Comando: Lang,123456,1(**1 = Inglês**)

Comando: Lang,123456,0(**0 = Chinês**)

Comando: Speed,123456,120 (Ex.: 120 = Km/Hora) (**Configura alerta de velocidade**)

Comando: Param,123456 **(Retorna as informações de configuração de equipamento)**

Comando: Status,123456 **(Retorna o status do equipamento)**

Comando: GOOGLE,123456 **(Solicita a localização no mapa)**

Comando: Pos,123456 **(Solicita a localização por latitude)**