

# Y202

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

# Comandos

Porta: 7013

---

Configuração inicial:

**Comando 1:** Apn,123456,apn,usuario,senha (**Comando APN**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada!**

**Comando 2:** IP,123456,dns.smartgps.com.br,7013 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**Comando 3:** Interval,123456,30,7200 (**comando para configuração do tempo de transmissão**)

---

Demais comandos:

**Comando:** Clear,123456 (**Desligar alertas do equipamento**)

**Comando:** Monitor, 123456,PHONE\_NUMBER (**Monitorar equipamento por telefone**)

**Comando:** Protocol,123456,TianQin (**Comando para mudar o protocolo - Atenção, comando necessário para funcionar na plataforma**)

**Comando:** Relay,123456,0 (**Desbloquear o equipamento**)

**Comando:** Relay,123456,1 (**Bloquear o equipamento**)

**Comando:** Timezone,123456,0 (**Configura o fuso horário do equipamento**)

---

**Comandos para configurar a linguagem do equipamento:**

**Comando:** Lang,123456,1(**1 = Inglês**)

**Comando:** Lang,123456,0(**0 = Chinês**)

---

**Comando:** Speed,123456,120 (Ex.: 120 = Km/Hora) (**Configura alerta de velocidade**)

**Comando:** Param,123456 **(Retorna as informações de configuração de equipamento)**

**Comando:** Status,123456 **(Retorna o status do equipamento)**

**Comando:** GOOGLE,123456 **(Solicita a localização no mapa)**

**Comando:** Pos,123456 **(Solicita a localização por latitude)**